



### Descriptions

## Multiple Voltage 120V/347V

#### Applications:

Complexes industriels  
Fonds de commerce  
Bâtiments de ferme  
Complexes sportifs  
Stationnement  
Installation minière  
Métros  
Écoles  
Hôpitaux

**Enseigne de sortie d'urgence** avec projecteurs d'évacuation au DEL.

Fonctionnalités:

- Multiple voltage 120/347V
- Boitier en thermoplastique ABS
- Flèches directionnels aux choix remplaçables
- Projecteurs dirigeables ultra-lumineux de 2\*2,4 watt
- Batterie d'urgence avec une autonomie de 90 minutes.
- Temps de charge de 24 heures
- Protection de surcharge de la batterie et retardant à feu
- Indicateur de charge
- Température d'opération -10°C à 40°C
- Étanchéité IP20
- Garantie 2 ans

Installations/universel: mural ou plafonnier

**Batterie de réserve**



<b>Description du projet:</b>	<b>Approbation:</b>	
<b>Localisation:</b>	<b>Date:</b>	<b>Quantité:</b>

## Guide de commande

V-ARXL	RM	4	90	VX	WH
<b>Modèle</b>	<b>Style</b>	<b>Puissance</b>	<b>Autonomie</b>	<b>Alimentation</b>	<b>Boitier</b>
V-ARXL	Pictogramme RM	4W 4	90 minutes 90	120/347 VAC 60 Hz. Mvolt VX	Blanc WH

Pour plus d'informations, n'hésitez-pas à communiquer avec notre service technique.

## Dimensions



## Flèches directionnelles incluses (Échangeable)

